

NOTICE HORLOGE WIFI KATS.E.2WFI / KATS.E.WFI

Étapes à suivre pour connecter votre horloge Wi-Fi à votre smartphone

1. Télécharger l'application « Tuya Smart » sur votre smartphone.



せ

2. Connecter votre téléphone à votre réseau WIFI domestique 2,4Ghz (A Ce produit n'est pas compatible avec les réseaux WIFI 5Ghz) et lancez l'application.

3. L'application fonctionne sans avoir besoin de créer un compte. Néanmoins un compte sera nécessaire si vous souhaitez associer votre horloge Wi-Fi avec Google Home.

4. Cliquer sur le bouton
« + » en haut à droite pour ajouter un appareil



5. Dans l'onglet « **Autres** » sélectionner l'icône **Connecteur (Wi-fi)**



6. Sélectionner votre réseau Wi-Fi 2,4Ghz, renseigner le mot de passe de votre réseau et cliquer sur « **Suivant »**

7. Raccorder les bornes 1 et 2 de votre horloge Wi-Fi au réseau
230Vac

8. Après avoir mis sous tension votre appareil pendant 10 secondes, éteignez-le, puis rallumez-le



9. Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes et cliquer sur Annuler Modo EZ 🖨 «Suivant» Réinitialisez votre appareil (1) (2) 🚯 **10.** Vérifier que le témoin clignote rapidement. Cocher la case après cette vérification effectuée et cliquer sur «Suivant». Si le témoin ne clignote pas rapidement, recommencer les étapes 8 et 9. **11.** Patienter 1 à 2 min pendant l'appairage. Vérifiez que le témoin clignote rapidement. Vérifiez que le témoin clignote **12.** Vous pouvez renommer votre Ø rapidement. Termin horloge Wi-Fi selon votre préférence Retour Suivant en cliquant sur l'icône du crayon puis Ajouter avec succès cliquer sur « Terminer » Horloge Test Ajout de l'appa

÷	Horloge ((avec fils)	∠
			Enregistrement
			0

Félicitation ! Vous pouvez dorénavant piloter votre horloge Wi-Fi avec votre téléphone.

Le « **Plus** » : il est possible de piloter votre horloge grâce à votre voix ! **L'application Tuya Smart®** étant compatible avec **Google Home ®** Pour voir ça, rendez-vous dans les **paramètres de Google Home.**

